

Adaptadores de escudo Sellado y conexión a tierra



APLICACIÓN

Los adaptadores de blindaje de cables Chardon están disponibles en un diseño de una sola pieza. Están moldeados con caucho EPDM de alta calidad, curado con peróxido. El adaptador de blindaje de cables está diseñado para su uso con codos de 200 A.

Los codos Chardon 200A han sido diseñados para su uso en cables de alimentación con aislamiento dieléctrico sólido XLP, EPR o similares. Estos cables están disponibles con una variedad de apantallamientos y cubiertas

construcciones. Para instalar correctamente el cable en un codo Chardon, puede ser necesario el uso de un adaptador de blindaje de cable.

El uso de los adaptadores de blindaje para cables Chardon permite al usuario realizar conexiones seguras a tierra en instalaciones subterráneas de media tensión. Este producto ha sido probado según la especificación LAPEM/CFE-55000-99 y la NMX-J-199-ANCE.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Para pedir un adaptador de apantallamiento Chardon utilizado en el cable apantallado de drenaje, pida el número de pieza siguiente:

SADP-

"X"

Para pedir un adaptador de apantallamiento Chardon con una abrazadera de radiador utilizada en el cable apantallado con cinta de cobre, pida el número de pieza siguiente:

SADPC-

"X"

"X" = Código de la gama de aislamiento del cable, véase la tabla siguiente:

Adaptador de escudo mín. máx. (pulg.)	Min. Máx. Shielda dapter (in.) ChardonCableRangeCode
0.640-0.820	B
0.760-0.950	C
0.850-1.050	D
0.980-1.180	E
1.090-1.310	F
1.180-1.465	G
1.370-1.630	H

